■ 리더기와 프로그램 연결 방법

• Bioadmin V.4.3 사용시

1. 프로그램 로그인 후 왼쪽하단의 메뉴에서 장치관리를 클릭해주세요







2. 연결확인 방법

🚺 모든 장치

😱 모든 장치

ia 🚏 1<u>92, 168, 11, 25</u>

1

💐 [14543] 🏼 BioStation





1. 기초코드관리의 모든 메뉴를 입력해주시고, 리더기등록 메뉴에서 리더기 등록을 클릭해주세요

●MK GOS(BS) / MK AMS(BS) 사용시

번호스	리더기 종류	리더기 ID	리더기 IP 주소	포트	시리얼 (COM)	속도	출퇴근구분	통신방식	적용모드	장치위치	연결상태
•											F
	률/삭제	시가/적용보	্মস্থ)								
BioStatic	on / BioEntryPlu	s 시간설정 —									
L L	t W 2	10-11-29			 현재 년 	<u> :</u> 말기 /	상의 시간	<u>*</u> 확인			
					기즈니가				- ·		0.04
	1 21 08	51:03	시간적용	<u>ا ا</u>	2 원하는	- 시간 여	고 변경	후 큭리	u i	한백 한되어있; 등키 모드로 실	으면 실정되
					· 기원 · 나나 간 안에서 기	·····································	단 U 찍힌 시간		니 루으로 자용	s는 기순시간 특성적 되어 적	모드 됨
▶ 출퇴근	모드 자동 선택				이 충근이며 이 퇴근이 됨	가장 나중	비찍힌 시간				
물퇴근시	간설성			·]							
20	. ALC: 1-		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		- 기능키 사용 여	Ψ.					
퇴근	·시간 1		- 2		-기능키 사용 설정		X				
출퇴금	시값 병원는 2개	[색_설정 간능히	나나 출근시각과 퇴근	시간이	F1 = 출근 F2 =	퇴근 F3 = 특	릭귀 F4 = 외출		:	적 용	
갑지시	않게 수의하세요	! 대만 열성지	I 한쪽은 민칸으로 쓸	8	BioStation 3	양비만 체크	가능				

!녹색:연결됨 / 빨간색: 연결안됨

3. 단말기와 프로그램 연결 후 단말기의 시간 변경 방법

🗳 리더기 관리

💞 리더기 관리

P 🗍 기기등록/삭제 시간/적용모드설정 연결성공을 확인해주세요 TCP/IP-13장비 통신을 체크합니다!2010-11-26 오후 12:46:2 13Bjostation ID : 14543 I P 192, 168, 11, 25 통신 종류 이 시리얼포트 이 RS485 ⓒ TCP/IP 이 USB 포트 1470 ※도움말 COM COM1 - 속도 115.00 -1. 리더기등록을 먼저 하여야만 각 리더기 별로 세팅 과 등록이 가능합니다. 2. BioEntryPlus의 경우는 TCP/IP통신과 시리얼포트 만 연결이 가능합니다. TCP/IP 경우에 먼저 등록 IP값을 확인하시고 검색 하십시오. 변호 [**).근태관리 _** 위치 근태관리 출퇴근 구분 [사용안함 _ 리더기 검색 리더기 등록 리더기 제거 3. 검색 후 장비를 찾으면 리더기 번호와 위치 출퇴근 구분을 입력후 등록 버튼을 누르세요. 🖗 리더기 관리 변호·· 리더기 종류 리더기 ID 리더기 IP 주소 포트 시리얼 (COM) 속도 출퇴근구분 통신방식 적용모드 장치위치 연결상태 🔺 연결성공을 확인해 주세요 🚳 리더기 관리 번호 _ 리더기 종류 리더기 ID 리더기 IP 주소 포트 시리얼(COM) 속도 출퇴근구분 통신방식 적용모드 장치위치 연결장대 14543 192, 168, 11, 25 1470 사용안함 TCP/IP 근태관리 01 BioStation 기능키

번호 · 리더기 증류 리더기 ID 리더기 IP 주소 포트 시리얼 (COM) 속도 출퇴근구분 통신방식 적용모드 장치위치 연결상태 ·